

Centrale d'alarme radio vocale avec transmetteur. SI80-1F-TRANS.



Modèle : SI801FTRANS

Centrale d'alarme radio vocale avec transmetteur. SI80-1F-TRANS.

Fabricant : SIEMENS

Centrale d'alarme radio vocale avec transmetteur.

Centrale radio parfaitement adaptée au marché résidentiel et commercial.

Son concept radio lui confère une grande rapidité et souplesse d'installation. Conviviale par son assistance vocale permanente à l'utilisateur final, elle est aussi très facile à utiliser grâce à ses télécommandes radio bidirectionnelles et à sa fonction de pilotage à distance.

Son transmetteur optionnel vocal et digital lui permet, sur le réseau RTC ou Numéris, la vérification audio des alarmes ainsi que la téléassistance.

Alimentation 230Vca, 50Hz

Chargeur 12V/0,8A

Consommation 80mA min./300mA max.

Emplacement batterie 12V/2,1Ah

Protection à l'ouverture

Chargeur auxiliaire 1(SAP08F, ou SAP14F, ou SAP20F)

Entrées filaires 2 min. (option SMZ81), 10 max.

Entrées radio 14 (RAMC22 et RAIR270)

Sirènes radio 2 (RAS21: intérieure, RAS31: extérieure)

Organes de commande radio 8 (RAC41, RAC51, RAK22)

Codes utilisateurs 8

Nombre de secteurs 2

Télécommandes DTMF 2 (plus accès au menu: MES/MHS...)

Journal de bord

- utilisateurs 30 derniers évènements

- installateurs 200 derniers évènements

Nombre de claviers 4 max. (dont celui intégré dans la centrale)

Satellites de vérification 3 max.

Sorties collecteur ouvert 1 min. (option SMZ81), 9 max. (0,15A)

Sorties relais 1 min. (24V, 1A) (option SMZ81), 6 max. (30V, 1A)

Fonction trans. tél. vocale option SML51 (RTC) / SML61 (RNIS). Module vocal intégré dans la centrale

Fonction trans. tél. digitale option SML51 (RTC) / SML61 (RNIS)

Fonction audio (téléécoute, téléinterpellation) option SML51 (RTC) / SML61F (RNIS). Module audio intégré dans la centrale

Température de fonctionnement 0°C à +40°C

Type de boîtier ABS

Dimensions 350mmx230mmx65mm

Indice de protection IP30

Poids (sans batterie) 1,6kg

Conditionnement 1 pièce

Détection Intrusion > Centrales d alarme Siemens > Centrale d alarme > Centrale d'alarme radio vocale avec transmetteur

Centrale d'alarme radio vocale avec transmetteur. SI80-1F-TRANS.

Paramétrage en local par clavier intégré dans la centrale ou déporté (SAK51/52/53F) et/ou par logiciel SAS31F

Prévoir: une batterie 12V/2,1Ah

Options: SML51, SML61F, SMR11, SMT12,

Satellites: RAIR270, RAMC22, RAC41, RAC51, RAK22, RAS21, RAS31, RAOM31, RAB51

Accessoires: SAR11, SAT12, SMT12, SMT44, SAK51, SAK52, SAK53F, WAS11F, WAC11, WAC12, SAP08F, SAP14F, SAP20F

Prix : 833.17€ TTC (696.63€ Hors Taxes)

Disponibilité: Cet produit a été ajouté a notre catalogue le vendredi 15 décembre 2006

iccess