

## Centrale d'alarme SI120F avec un clavier SAK51. SI120FK.



Modèle : SI120FK

Centrale d'alarme SI120F avec un clavier SAK51. SI120FK.

Fabricant : SIEMENS

Centrale d'alarme SI120F avec un clavier SAK51.

Centrale filaire adaptée au marché commercial, son concept modulaire lui confère une grande souplesse d'installation et d'évolution. Grâce aux cartes optionnelles et aux accessoires, elle permet d'effectuer des vérifications d'alarme par écoute et téléinterpellation, de gérer un système vidéo (en local et à distance) et un système radio (détecteurs radio et radiocommandes).

Livrée avec un clavier LCD SAK51.

! Prévoir une batterie 12V/7,2Ah

Alimentation 230Vca/50-60Hz

Chargeur 12V/1A

Consommation 60mA min./125mA max.

Emplacement batterie 12V/7,2Ah

Protection à l'ouverture/arrachement (SMZ94)

Chargeurs auxiliaires 2 (SAP08F ou SAP14F ou SAP20F)

Entrées minimum 6 (NO/NF, équilibrées, incendie, issue de secours, radio fréquence)

Entrées maximum 22 (4 SAT12 ou SMT12)

Entrées radio 12 détecteurs et 7 radio commandes sur 1 RAR22F

Codes utilisateurs 20

Nombre de secteurs 2+1 commun (2x6 sous-secteurs)

Télécommandes DTMF 2 (plus accès au menu: MES/MHS...)

Journal de bord :

- utilisateurs 30 derniers événements/secteur
- accès installateurs 20 derniers accès
- installateurs 500 derniers événements

Nombre de claviers 3 max.

Satellites de vérification 6 max.

Sorties collecteur ouvert 4 : 0,15A

Sorties relais 1RT : 24V/2A

Sorties maximum 23

Fonction Horaire 1 pour MES auto. par secteur

Fonction transmission :

- transm. téléphonique locale option

(SML51/SML61F+SMV11) 6 messages d'alarme + 3 messages d'aide + 1 message d'identification

- transm. téléphonique digitale option (SML51/SML61F) 10 protocoles + 2x3 N° tél. + 2 transmetteurs de maintenance

Fonction vidéo option (WAC32, WAT21, WAV61, WMV12)

- en local cyclique sur 6 caméras N&B ou couleur

- à distance transmission de 6 images suite à alarme

Température de fonctionnement -10 à +40°C

Type de boîtier métallique, 15/10

Dimensions 331x265x83mm

Indice de protection IP 30

Poids (sans batterie) 3,200kg

Paramétrage en local par clavier SAK51/52/53F et/ou par

Détection Intrusion > Centrales d alarme Siemens > Centrale d alarme > Centrale d'alarme SI120F avec un clavier SAK5

## Centrale d'alarme SI120F avec un clavier SAK51. SI120FK.

logiciel SAS31F (local ou à distance)

Options: SML51, SML61F, SMV11, WMV12, WMA11,  
SMT12, SMX13, SMZ94, SMR11, SMT44F

Accessoires: RAR22F, SAR11, SAK51, SAK52, SAK53F,  
SAK21F, WAS11F, WAC11, WAC12, WAC32, WAT21,  
WAV61, SAP08F, SAP14F, SAP20F, SAT12

**Prix : 452.10€ TTC (378.01€ Hors Taxes)**

---

Disponibilité: Cet produit a été ajouté a notre catalogue le vendredi 15 décembre 2006

iccess